



Energo 320 MP-C-S

Двигатель: **CUMMINS**

Исполнение: в шумоизолирующем всепогодном капоте



ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ



ТРЕХФАЗНЫЙ



ЧАСТОТА 50 ГЦ



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Основные характеристики электроагрегата

Технические данные	
Номинальная мощность, кВА / кВт	320,0 / 256,0
Резервная мощность, кВА / кВт	350,0 / 280,0
Частота, Гц	50
Двигатель / модель	CUMMINS 6LTAA9.5-G1
Генератор / модель	LYG 314DC
Управляющий контроллер / модель	ComAp IntelliNano AMF 5
	1500
Количество фаз	3
	0,8
Напряжение, В	230/400
	70
– при нагрузке 100%	
– при нагрузке 75%	52



Массогабаритные характеристики	
Длина, мм	3920
Ширина, мм	1375
Высота, мм	1950
Масса*, кг	3500
Ёмкость встроенного стандартного топливного бака, л	627

Стандартная поставка оборудования

3-х полюсный автоматический выключатель

Подогреватель охлаждающей жидкости

Зарядное устройство АКБ

Глушитель

Energo 320 MP-C-S

Двигатель: **CUMMINS**

Исполнение: в шумоизолирующем всепогодном капоте

Характеристики двигателя

Производитель	CUMMINS
Модель	6LTAA9.5-G1
Кол-во цилиндров и их расположение	6-L
Тип	Четырехтактный
Наддув	Турбонаддув с промежуточным охлаждением
Обороты	1500 об/мин
Диаметр цилиндра и ход поршня	---
Рабочий объем двигателя	9,5 л
Степень сжатия	---
Регулятор частоты вращения	Электронный
Объем масляной системы	---

Характеристики генератора

Производитель	MPMC
Модель	LYG 314DC
Номинальная выходная мощность (кВА)	300
Тип генератора	Бесщёточный
Класс защиты обмотки	IP23

Контроллер

ComAp / IntelliNano AMF 5



- Настройка и мониторинг с помощью ПК-инструмента IntelliConfig
- Точное измерение тока по всем фазам.
- Один слот для подключаемых модулей: 4G-GPS, Ethernet, RS232/485.
- AirGate 2.0 для подключения к оборудованию без знания IP-адреса.
- Функция отслеживания местоположения (с опциональным 4G-GPS).
- Удаленный мониторинг WebSupervisor.
- Высокий уровень безопасности для защиты данных и бизнеса.
- Управление доступом пользователей.
- Встроенные коммуникационные и управляющие порты: USB-C, CAN.
- Пользовательские защиты и уставки поверх стандартных защит.
- История событий на 100 записей.
- Переключаемый аналоговый вход
- Выход опорного напряжения 5 В для аналоговых датчиков.
- Точное измерение с функцией True RMS.
- Режим низкого энергопотребления.
- Возможность интеграции с IntelliSCADA
- Таймеры обслуживания и запуска генератора.
- Поддержка Multi ECU до двух ЭБУ двигателем.
- Карта регистров Modbus.
- Питание через USB-C для конфигурации контроллера.
- Многоязычная поддержка с опцией переводчика.
- RTC с заменяемой резервной батареей.